

Корпус Montech Air 1000 Lite черный без БП ATX 1x120mm
3x140mm 1xUSB2.0 2xUSB3.0 audio bott PSU

ID 2054450



Конфигурация

Тип	Корпус
Типоразмер	Midi-Tower
Форм-фактор материнской платы	ATX
Количество слотов расширения	7
Отсеки 2,5" внутренние	6
Отсеки 3,5" внутренние	2
Прозрачная боковая панель	ДА
Максимальная длина видеокарты	340 мм
Фиксация боковых панелей	петли (дверцы)

Пылевой фильтр	нижний, фронтальный
Прозрачная сторона боковой панели	левая
Форм-фактор БП	ATX
Форм-фактор совместимых материнских плат	ATX, mATX, mini-ITX

Охлаждение

Общее кол-во установленных вентиляторов	3
Вентиляторы на передней панели	2
Вентиляторы на задней панели	1
Размер фронтальных вентиляторов	120 мм
Размер тыловых вентиляторов	120 мм
Число доп. вентиляторов 120 мм	1
Число доп. вентиляторов 140 мм	3
Возможность установки СВО 120 мм	ДА
Возможность установки СВО 140 мм	ДА
Возможность установки СВО 240 мм	ДА
Возможность установки СВО 280 мм	ДА

Питание

Наличие блока питания	Отсутствует
Расположение БП	нижнее

Разъемы, интерфейсы

Фронтальные аудио-разъемы	Да
Фронтальные разъемы USB 2.0	1
Фронтальные разъемы USB 3.0	2

Размеры, вес, цвет

Материал корпуса	сталь/пластик/стекло
Вес корпуса	6.72 кг
Размеры корпуса	220x495x416мм
Цвет	черный
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.52x0.29x0.49 м